DRM-884RC

Order No.: 0176990

Price upon request

PRODUCTINFOS

Microphone de commande Public Adress

pour le routeur audio matriciel DRM-884

- Affichage LCD pour les zones sélectionnées (1-32), le volume et le numéro ID
- Affichage LED pour le statut du signal
- Réglage de volume (attribuable pour chaque zone)
- Réglage de sélection de zones
- Poussoir Push to talk
- Microphone col de cygne électret utilisable (XLR femelle 3 pôles NEUTRIK)
- Port USB pour charger des fichiers gong et chansons
- Alimentation via le routeur audio matriciel DRM-884
- Connexion au DRM-884 via prise RJ45 femelle et câble réseau Cat-5e (câble non livré), longueur de câble jusqu'à 100 m

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DRM-884RC	
Type	microphone de commande Public Adress
Type transmission	filaire
Longueur col de cygne	310 mm
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	176 x 70 x 162 mm
Poids	811 g
Branchements	RJ45, Micro-USB
Dimensions emballage (l x H x P)	0,255 x 0,105 x 0,395 m
Poids brut	1,197 kg
Poids net	0,811 kg

DRM-884RC	
Poids net	0,811 kg