



## FGA-22HQ

Order No.: 0066370

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Transformateur "high end"

pour relier les connexions HP d'un autoradio aux entrées Ligne d'un amplificateur

- Séparation masse interne
- Niveau de sortie réglable
- Bornes à vis, prises RCA femelles dorées
- Puissance d'entrée maximale 20 W
- Impédance entrée / sortie 45  $\Omega$ /30 $\Omega$ -2,8 k $\Omega$
- Bande passante 20-30000 Hz
- Taux de distorsion < 0,001%
- 42 x 29 x 96 mm, 104 g

#### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland

info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### FGA-22HQ

Type	transformateur impédance
Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	45 $\Omega$
Impédance de sortie	30 $\Omega$ -2,8 k $\Omega$
Taux de distorsion	< 0,001 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	42 x 29 x 96 mm
Poids	104 g
Entrées	bornes à vis
Sorties	1 x RCA D/G

### FGA-22HQ

Poids net	0,104 kg
-----------	----------