



FGA-30

Order No.: 0212430

Price upon request

PRODUCTINFOS

Filtre galvanique

petit modèle, pour éviter toute interférence et bouclage de masse pouvant apparaître par exemple lorsqu'on branche des cartes son de PC ou des tablettes portables à un amplificateur.

- Entrées et sorties séparées galvaniquement
- 2 prises RCA femelles
- Fiche jack 3,5 mâle stéréo
- Impédance entrée / sortie 20 k Ω
- Bande passante 20-30000 Hz
- Taux de distorsion < 0,01%
- Taux de transmission 1:1
- Ø 24 mm x 38 mm, 32 g
- Longueur avec cordon de branchement 40 cm environ

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FGA-30

Type	transformateur
Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	20 k Ω
Impédance de sortie	20 k Ω
Rapport conversion	1:1
Taux de distorsion	< 0,01 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 24 mm x 38 mm
Poids	31 g
Entrées	1 x RCA femelle D/G, 1 x jack 3,5 mâle stéréo
Sorties	1 x RCA femelle D/G, 1 x jack 3,5 mâle stéréo

FGA-30

Poids net	0,031 kg
-----------	----------