



LMS-808

Order No.: 0202160

Price upon request

PRODUCTINFOS

Mixeur ligne micro / répartiteur ligne

- Appareil multifonctions avec trois modes de fonctionnement sélectionnables :
- Fonctionnement mixeur pour mixer jusqu'à 8 signaux d'entrée mono (6 x Ligne / Mic et 2 x Ligne) sur une sortie stéréo
- Fonctionnement répartiteur ligne pour répartir deux entrées mono ligne sur 6 sorties mono
- Fonctionnement amplificateur répéteur pour l'amplification de 6 signaux d'entrée au plus
- 6 canaux d'entrée mono avec respectivement alimentation fantôme 12 V commutable, réglage pan, LED signal / Clip et possibilité de sélection individuelle du mode de fonctionnement
- 2 canaux d'entrée mono Ligne avec réglage de niveau et LED signal / Clip

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une

décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

LMS-808

Nombre canaux	8
Nombre entrées	8
Entrée Mic	1 mV/6,6 k Ω , 6 x XLR, sym.
Entrée Ligne	250 mV/30 k Ω , 2 x XLR, sym.
	100 mV/40 k Ω , 6 x XLR, sym.
Sortie Master	1 V/200 Ω , 6 x XLR, sym. (mono),
	1 x XLR L/R, sym. (stéréo)
Bande passante	10-30000 Hz
Taux de distorsion	0,02 %
Rapport signal / bruit	81 dB, pondéré
Atténuation	-63 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/10 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	10 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 48 x 200 mm, 1 U
Largeur	482 mm
Hauteur	48 mm
Profondeur	200 mm
Hauteur U	1
Poids	2,9 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,25 x 0,09 x 0,535 m
Poids brut	3,88 kg

LMS-808

Poids net

3,14 kg

LMS-808

Poids net

3,14 kg