



MMX-11USB

Order No.: 0202840

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage audio 2 canaux miniature

avec 3 entrées et interface USB.

- Interface audio USB intégré (reconnu comme carte sonore externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour restituer des données audio numériques d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 1 canal d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et réglage de panoramique, LED Peak
- 1 canal d'entrée stéréo avec réglage de niveau, égaliseur 2 voies et réglage de balance
- Branchements Tape Record / Play
- 1 x sortie jack 3,5 stéréo (Master)
- Sortie casque réglable
- Alimentation fantôme +20 V, permanente
- LED Clip
- Boîtier métallique robuste, compact

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MMX-11USB

Nombre canaux	2
Nombre entrées	3
Entrée Mic	0,5 mV, 1 x XLR 3 pôles
Entrée Ligne	150 mV (stéréo), 1 x RCA D/G 2 mV (mono), jack 6,35
Tape (Play)	420 mV, 1 x RCA D/G
Sortie Master	6 V max., 1 x jack 3,5
Sortie Booth	6 V max., 1 x jack 3,5
Tape (Rec)	1 x RCA D/G
USB	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,05 %
Rapport signal / bruit	81 dB, pondéré
Egaliseur graves	±15 dB/80 Hz
Egaliseur aigus	±15 dB/12 kHz
Alimentation fantôme	+20 V

MMX-11USB

Alimentation	par interface USB ou bloc secteur livré
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 5 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	102 x 45 x 140 mm
Largeur	102 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	140 mm
Poids	430 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,14 x 0,07 x 0,18 m
Poids brut	0,615 kg
Poids net	0,48 kg

MMX-11USB

Poids net	0,48 kg
-----------	---------