



## MPX-20USB

Order No.: 0202860

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Table de mixage stéréo DJ 3 canaux

avec interface USB. Plug 'n' Mix !

- Interface audio USB intégrée (reconnue et accessible comme carte sonore externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanément possible) pour lire des données audio numériques d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 1 canal micro
- 2 canaux stéréo, commutables Ligne/Phono et USB/Ligne/Phono
- 1 canal de sortie stéréo (Master)
- 1 sortie stéréo Record
- Précoute (CUE) des canaux d'entrée stéréo via la sortie casque réglable
- Crossfader
- VU-mètre à LEDs
- Corps métallique solide et compact
- Alimentation via interface USB ou bloc secteur optionnel avec port USB

**1 x HDMI™**

**1 x DVI**

**1 x D-SUB (VGA)****1 x 3,5-mm-Stereo-Klinke, Audio in**

"La réalisation est solide et menée avec attention. Valeurs de mesures dans le vert. Equipement orienté vers l'utilisateur."

**delamar.de 11/2014**

"La MPX-20USB de IMG Stage Line est une table de mixage pour deux canaux plus micro, réunissant sur un petit espace toutes les fonctions importantes dont les DJs, avec une installation minimaliste, ont besoin. Ou tous ceux qui ont besoin d'un second appareil fiable. ... Petit bonus : deux prises casques. Pour une utilisation privée, cette table de mixage fait bonne figure lorsque deux signaux audio doivent être utilisés en fondu-enchaîné."

**Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

**Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

**TECHNICAL SPECIFICATIONS****MPX-20USB**

Nombre canaux

4

**MPX-20USB**

Nombre entrées	5
Entrée Mic	1 mV, 1 x jack 6,35
Entrée Ligne	450 mV, 2 x RCA D/G
Entrée Phono	9 mV, 2 x RCA D/G
Sortie Master	1 V, 1 x RCA D/G
Sortie Record	1 V, 1 x RCA D/G
Casque	≥8 Ω, 1 x jack 3,5, 1 x jack 6,35
USB	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	63 dB, non pondéré
Crossfader	oui
Alimentation	DC 5 V/500 mA via interface USB
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 5 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 500 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	150 x 70 x 140 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	70 mm
Profondeur	140 mm
Poids	700 g
Dimensions emballage (l x H x P)	0,18 x 0,1 x 0,245 m
Poids brut	0,937 kg
Poids net	0,725 kg

**MPX-20USB**

Poids net 0,725 kg