



## MPX-44/SW

Order No.: 0202420

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Table de mixage stéréo DJ 6 canaux,**

avec face avant en aluminium brossé noir

- 6 canaux d'entrée (4 voies stéréo, 2 voies micro)
- Canaux d'entrée stéréo commutables 2 x Phono/Ligne et 2 x Ligne/Ligne, avec affichage LEDs du master stéréo
- Canaux d'entrée avec réglage de préamplification (Gain) et égaliseur 3 voies, canaux d'entrée stéréo avec fonction Cut
- DJ Mic avec talkover auto, interrupteurs PAD, On Air
- Mic avec interrupteurs PAD, On Air
- Interrupteurs éclairés en bleu lorsqu'ils sont activés
- Sortie casque réglable gérée par crossfader avec préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo et Mic
- Crossfader remplaçable avec interrupteurs d'ordre
- Potentiomètres HQ très accessibles
- Sortie master avec VU-mètre stéréo à LEDs
- Sorties Booth et Zone supplémentaires
- Branchement pour lampe col de cygne GNL-204

#### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MPX-44/SW

Nombre canaux	6
Nombre entrées	12
Entrée Mic	1,5 mV, 2 x jack 6,35
Entrée Ligne	150 mV, 5 x RCA D/G
Entrée CD	150 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Phono	3 mV, 2 x RCA D/G
Sortie Master	1 V/600 Ω, 1 x XLR 3 pôles, 1 x RCA D/G
Sortie Record	0,5 V/600 Ω, 1 x RCA D/G
Sortie Monitor	1 V/600 Ω (Zone), 1 x RCA D/G
Sortie Booth	1 V/600 Ω, 1 x RCA D/G
Casque	≥8 Ω, 1 x jack 6,35
Lampe col de cygne	12 V/0,75 W, 1 x BNC
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %

**MPX-44/SW**

Rapport signal / bruit	61 dB, non pondéré
Egaliseur graves	+12 dB, -12 dB/50 Hz (Mic) +15 dB, -30 dB/50 Hz (canal 1-4)
Egaliseur médiums	+12 dB, -12 dB/1 kHz (Mic) +15 dB, -30 dB/1 kHz (canal 1-4)
Egaliseur aigus	+12 dB, -12dB/10 kHz (Mic) +15 dB, -30 dB/10 kHz (canal 1-4)
Talkover	-16 dB, automatique
Crossfader	oui
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 177 x 105 mm, 4 U
Largeur	482 mm
Hauteur	177 mm
Profondeur	105 mm
Hauteur U	4
Poids	3,6 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,16 x 0,52 m
Poids brut	4,64 kg
Poids net	3,67 kg
<b>MPX-44/SW</b>	
Poids net	3,67 kg