



MPX-4PA

Order No.: 0202070

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage 3 zones

- 3 zones avec possibilité de router au choix tous les canaux d'entrée
- Sorties zone XLR et RCA
- 6 canaux d'entrée (4 voies stéréo, 2 voies micro)
- Les 2 voies micro ne peuvent être routées qu'ensemble
- Préréglages de gain encastrés pour tous les canaux d'entrée
- Voies micro avec égaliseur 2 voies, talkover et interrupteur PAD
- Canaux stéréo commutables 2 x Phono/Ligne et 2 x Ligne/Ligne
- Sorties zone avec égaliseur 3 voies, VU-mètre à LEDs du master stéréo, réglage de balance, préécoute (PFL) et commutation mono / stéréo
- Sortie casque réglable avec préécoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo et des sorties zones
- Branchement pour lampe col de cygne GNL-204

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MPX-4PA

Nombre canaux	6
Nombre entrées	12
Entrée Mic	1,5 mV, 2 x jack 6,35
Entrée Ligne	150 mV, 5 x RCA D/G
Entrée CD	150 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Phono	3 mV, 2 x RCA D/G
Sortie Master	1 V/600 Ω, 3 x XLR 3 pôles D/G, 3 x RCA D/G
Casque	≥8 Ω, 1 x jack 6,35
Lampe col de cygne	12 V/0,75 W, 1 x BNC
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	0,1 %
Rapport signal / bruit	61 dB, non pondéré
Egaliseur graves	+12 dB, -12 dB/50 Hz
Egaliseur médiums	+12 dB, -12 dB/1 kHz
Egaliseur aigus	+12 dB, -12 dB/10 kHz
Talkover	-16 dB
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA

MPX-4PA

Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 177 x 105 mm, 4 U
Largeur	482 mm
Hauteur	177 mm
Profondeur	105 mm
Hauteur U	4
Poids	4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,215 x 0,15 x 0,52 m
Poids brut	5,02 kg
Poids net	4,075 kg

MPX-4PA

Poids net	4,075 kg
-----------	----------