



## MXR-120

Order No.: 0200100

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Table de mixage audio 12 canaux

avec lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 10 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 3 voies et Pan Pot
- 1 canal d'entrée stéréo avec égaliseur 3 voies et réglage de balance
- Lecteur MP3
- Interface USB
- Récepteur Bluetooth
- Delay DSP, réglable
- Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send
- Connexions Tape-Record/Play
- Egaliseur graphique stéréo 5 bandes
- Alimentation fantôme +48 V, commutable de manière centrale
- Précoute (PFL) des canaux d'entrée stéréo via sortie casque réglable
- VU-mètre stéréo à LEDs

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### MXR-120

Canaux d'entrée	12
Nombre Mic/Mono	10
Nombre stéréo	1
Entrée Mic	2,2 mV, sym. 10 x XLR
Entrée Ligne	50 mV (stéréo), 1 x jack 6,35 D/G 30 mV (mono), 10 x jack 6,35
Tape (Play)	290 mV, 1 x RCA D/G
Entrée Aux	420 mV, 1 x jack 6,35, D/G
Sortie Master	880 mV, sym. 1 x XLR D/G 880 mV, 1 x jack 6,35 D/G
Effet Send	9 V, 1 x jack 6,35
Tape (Rec)	400 mV, 1 x RCA D/G
Casque	$\geq 8 \Omega$ , 1 x jack 6,35
USB	oui
Bluetooth	oui
Bande passante	20-20000 Hz
Taux de distorsion	< 0,03 %
Rapport signal / bruit	> 82 dB(A)
Egaliseur graves	$\pm 15$ dB/80 Hz
Egaliseur médiums	$\pm 15$ dB/2,5 kHz
Egaliseur aigus	$\pm 15$ dB/12 kHz
Egaliseur	égaliseur 5 bandes
Alimentation fantôme	+48 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/30 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	30 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	498 x 53 x 340 mm
Largeur	498 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur	340 mm
Poids	4,4 kg
Dimensions emballage (l x H x P)	0,55 x 0,41 x 0,095 m
Poids brut	4,94 kg

**MXR-120**

Poids net

4,41 kg