



MXR-4

Order No.: 0200250

Price upon request

PRODUCTINFOS

Table de mixage audio 4 canaux

avec unité d'effets DSP, lecteur MP3 intégré et récepteur Bluetooth

- Interface audio USB intégrée (est reconnue comme carte son externe)
- Port USB Full Duplex (enregistrement et lecture simultanés possibles) pour lire des données audio digitales d'un ordinateur et pour enregistrer le mixage sur l'ordinateur
- 2 canaux d'entrée mono avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et Pan Pot
- 1 canal d'entrée stéréo avec égaliseur 2 voies et réglage de balance
- Lecteur MP3
- Interface USB
- Récepteur Bluetooth
- 16 effets Delay réglables
- Entrée Aux-Return réglable et sortie FX-Send
- Alimentation fantôme +48 V, commmutable de manière centrale
- Sortie casque réglable
- VU-mètre stéréo à LEDs
- Alimentation par USB ou bloc secteur livré



Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MXR-4

Entrée Ligne

Canaux d'entrée 4
Nombre Mic/Mono 2
Nombre stéréo 1

Entrée Mic 2 mV, sym. 2 x XLR

100 mV (stéréo), 2 x jack 6,35 D/G

60 mV (mono), 2 x jack 6,35

Entrée Aux 400 mV, 1 x jack 6,35 D/G Sortie Master 500 mV, 1 x jack 6,35 D/G

Effet Send 4,4 V, 1 x jack 6,35 Casque $\geq 8 \Omega$, 1 x jack 6,35

USB oui

Bande passante 20-20000 Hz
Taux de distorsion < 0,03 %



MXR-4

Rapport signal / bruit > 83 dB(A) Egaliseur graves ±15 dB/80 Hz Egaliseur aigus ±15 dB/12 kHz

Alimentation fantôme +48 V

USB ou

Alimentation

bloc secteur livré

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 228 x 53 x 205 mm

Largeur 228 mm Hauteur 53 mm Profondeur 205 mm Poids 1,4 kg

Dimensions emballage (I x H x P) 0,255 x 0,24 x 0,08 m

Poids brut 1,625 kg Poids net 1,48 kg

MXR-4

Poids net 1,48 kg