



PA-1120DMT

Order No.: 0174580

Price upon request

PRODUCTINFOS

Module diffuseur de messages digitaux et timer

pour les amplificateurs-mixeurs Public Address avec tiroir pour insert

- Affichage DOT rétro-éclairé avec 2x8 signes
- Horloge DCF77 pour annonces programmées
- Mémoire interne jusqu'à 26 fichiers audio
- Fichiers audio copiables dans la mémoire interne via un lecteur de carte micro SD intégré
- 6 mémoires directement appelables via clavier sur l'appareil, via contacts sans potentiel ou par micro PA-1120RC ou PA-6000RC
- Connexion jack 3,5 en façade pour enregistrer des signaux micro ou ligne
- Jusqu'à 20 événements programmables par jour

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0

- 40 °C).

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-1120DMT

Type	module messages digitaux et timer
Couleur	noir
Convient pour	amplificateur mixeur PA avec insert module
Alimentation	DC 15-17 V/150 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	194 x 40 x 85 mm
Poids	270 g
Branchements	jack 3,5
Particularités	lecteur de micro carte SD intégré
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,175 x 0,06 x 0,225 m
Poids brut	0,524 kg
Poids net	0,431 kg

PA-1120DMT

Poids net	0,431 kg
-----------	----------