



## PA-1200IRD

Order No.: 1000829

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Module tuner FM RDS, radio internet DAB+ avec interface USB**

pour amplificateurs mixeurs avec insert

- Connexion LAN ou WLAN, WPS possible
- Antenne WLAN amovible
- Assistant d'installation pour réseau
- Tuner FM avec RDS
- 30 emplacements de mémoire favoris (radio internet, DAB+ 10x, FM 10x)
- Gestion App avec application UNDOK™
- Supports de mémoire USB reliables directement
- Streaming de média de fichiers mis sur le réseau (serveur UPnP)
- Lecture des fichiers MP3 et WAV
- Affichage du nom du fichier
- Navigation simple dans les dossiers
- Affichage LCD alphanumérique
- Allumage automatique après une coupure de courant (démarrage automatique)
- Mémorisation des réglages et modes de fonctionnement
- Fonction veille réglable
- Fonction réveil

## Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-1200IRD

Type	Radio internet, tuner FM-RDS et DAB+, lecteur USB
Média	Streaming, FM, DAB+, MP3, WAV, LAN/WLAN, USB
Alimentation	DC 17 V/500 mA
Tension alimentation	DC 17 V
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	195 x 40 x 135 mm
Poids	360 g
Branchements	1 x RJ45 (LAN) 1 x prise IEC/coax pour antenneFM/DAB+ 1 x prise SMA pour antenne WLAN
Dimensions emballage (l x H x P)	0,22 x 0,175 x 0,06 m
Poids brut	0,565 kg

### PA-1200IRD

Poids net 0,46 kg