



PA-24AD

Order No.: 0171890

Price upon request

PRODUCTINFOS

Répartiteur Ligne 10 voies Public Adress

- 2 entrées séparées
- Fonctionnement stéréo ou mono
- Connexions XLR symétriques pour toutes les entrées et sorties
- Réglage de gain pour toutes les sorties
- Affichage Peak pour les entrées
- Fonctionnement secteur et courant de secours 24 V

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de

projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-24AD

Type	répartiteur
Bande passante	20-20000 Hz
Signal d'entrée	0,775 V
Impédance d'entrée	15 kΩ
Signal de sortie	0,775 V
Impédance de sortie	600 Ω
Rapport signal / bruit	> 68 dB
Taux de distorsion	< 0,05 %
Température fonc.	0-40 °C
Alimentation	230 V~ / 50 Hz / 10 VA
	24 V DC / 0,2 A
Dimensions	482 x 45 x 235 mm, 1 U
Poids	2,9 kg
Entrées	2 x XLR
Sorties	10 x XLR

PA-24AD

Poids net	2,93 kg
-----------	---------