



PA-24ESP

Order No.: 0243120

Price upon request

PRODUCTINFOS

Alimentation de secours 24 V

adaptée à nos composants PA avec connexion 24 V

- Possibilité de placer 2 accumulateurs au plomb NPA-12/24l
- Contacts à vis pour accumulateurs externes 24 V
- Courant de charge maximal 2,5 A
- Réglage de charge électronique avec protection contre les surcharges, protection contre les décharges importantes, charge de maintien
- 1 x sortie DC 24 V/1 A (non branché)
- 2 x sortie DC 24 V/32 A
- 3 x sortie DC 24 V/16 A
- Alimentation ~ 230 V/50 Hz/110 VA
- Dimensions 482 x 135 x 405 mm
- Poids 11,7 kg

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries ou accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container selon la réglementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-24ESP

Type	alimentation de secours
Valeur nominale	DC 24 V
Convient pour	PA, 24 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/110 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 135 x 405 mm
Poids	11,52 kg
Branchements	contacts à vis
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,48 x 0,22 x 0,54 m
Poids brut	12,9 kg
Poids net	11,52 kg

PA-24ESP

Poids net	11,52 kg
-----------	----------