



# PA-4040MPX

Order No.: 0173450

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### Table de mixage 4 zones

pour applications universelles multi-pièces.

- 4 zones avec possibilité de routage au choix de tous les canaux d'entrée
- 3 entrées micro / ligne par prises combo
- 2 entrées ligne stéréo par prises RCA
- Canaux d'entrée avec réglage de gain, égaliseur 2 voies et interrupteur Zone Routing
- Entrées micro avec alimentation fantôme 15 V commutable individuellement
- Fonction Priorité pour canal 1 commutable
- Entrée Paging indépendante, routable sur toutes les zones
- 4 sorties zones, réglables séparément
- Branchement pour haut-parleurs moniteur
- Contrôle via VU-mètre des zones et moniteur
- Sortie casque réglable
- Fonctionnement secteur ou alimentation de secours 24 V

### Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland

info@monacor.de

### Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PA-4040MPX

Canaux	5
Zones	4
Entrées	5 mV/4 k $\Omega$ , 100 mV/10 k $\Omega$ (Mic/Ligne), 100 mV/30 k $\Omega$ (Ligne)
Bande passante	50-17000 Hz
Egaliseur graves	$\pm 10$ dB/100 Hz
Egaliseur aigus	$\pm 10$ dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 65 dB (Mic), > 75 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	$\sim$ 230 V/50 Hz/20 VA, DC 24 V/600 mA
Tension alimentation	$\sim$ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz

**PA-4040MPX**

Consommation fonctionnement	20 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 600 mA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	220 mm
Hauteur U	3
Poids	4,5 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35 / XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 4 x borniers à vis / pince (Zones), contacts à vis (HP Moniteur), contacts à vis (Mix-Out), contacts à vis (Paging), contacts à vis (Priority)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,28 x 0,22 x 0,57 m
Poids brut	5,68 kg
Poids net	4,7 kg
<b>PA-4040MPX</b>	
Poids net	4,7 kg