



PA-4120

Order No.: 0170810

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur de puissance PA

- 4 x 120 W
- Sélecteur de voies pour fonctionnement parallèle sur les deux canaux
- Ventilateur régulateur de température
- Branchement pour interrupteur Marche / Arrêt externe
- LEDs témoins d'écrêtage, protection, surchauffe et niveau de sortie
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une



décharge électrique.

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint. Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-4120

Impédance de sortie

Taux de distorsion

Puissance de sortie, totale	480 W
Puissance nominale	480 W
Puissance sous 4 Ω	4 x 120 W
Puissance sous 100 V	4 x 120 W

22 V/4 Ω , 50 V/21 Ω , 70 V/41 Ω , 100

V/83 Ω

< 1 %

Canaux 4

Entrées 1,2 V, sym.

Bande passante 55-17000 Hz

Rapport signal / bruit > 90 dB(A)

~ 230 V/50 Hz/1400 VA,

Alimentation DC 24 V/60 A

Tension alimentation $\sim 230 \text{ V}$ Fréquence secteur 50 HzConsommation fonctionnement 1400 VA

Tension fonctionnement (éventuellement

alternative)

DC 24 V

Alimentation (éventuellement alternative) DC 60 A Température fonc. 0-40 °C Largeur 483 mm



PA-4120

Hauteur 133 mm Profondeur 370 mm

Hauteur U 3

Poids 25 kg

4 x XLR (entrées)

Branchements borniers à vis (haut-parleurs)

Dimensions emballage (I x H x P) 0,48 x 0,22 x 0,54 m

Poids brut 27,6 kg
Poids net 25,68 kg

PA-4120

Poids net 25,68 kg