



PA-6020Z

Order No.: 1000126

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur mono PA, 20 zones

- 1 x 600 W
- 20 zones, réglables séparément
- 3 entrées Micro/Ligne via prises combo
- 2 entrées stéréo ligne via RCA
- Gong, son continu et strident, auto mute, gong 2 et 4 tonalités réglables
- Réglages graves, aigus, master, témoin signal/Clip par LEDs, ventilateur réglé
- Inserts pour différentes fonctions disponibles en option
- Alimentation fantôme 15 V pour microphones électret
- Connexion de 32 microphones de commande PA-2400RC au plus
- Connexion jusqu'à 3 micros PTT PA-4300PTT
- Message d'alarme avec insert PA-1120DMT (en option)
- Alimentation secteur et courant de secours 24 V
- Etrier de montage amovible

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland

info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs. Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-6020Z

Puissance de sortie, totale	600 W
Puissance nominale	600 W
Puissance sous 4 Ω	600 W
Puissance sous 100 V	600 W
Canaux	5
Zones	20
Entrées	2,5 mV/5 kΩ, 0,3 V/5 kΩ (Mic/Line 1-3), 0,3 V/15 kΩ (Line 4-5), 0,775 V/100 kΩ (préampli)
Bande passante	55-16000 Hz
Egaliseur graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur aigus	±10 dB/10 kHz
Rapport signal / bruit	> 70 dB (Mic), > 80 dB (Ligne)
Taux de distorsion	< 1 %

PA-6020Z

Alimentation fantôme	15 V
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/1700 VA, DC 24 V/50 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	1700 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 50 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	133 mm
Profondeur	352 mm
Hauteur U	3
Poids	21 kg
Branchements	3 x combo jack 6,35/XLR (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), 1 x jack 6,35 (entrée préamplificateur), 1 x RJ45 (Mic PTT), 1 x RJ45 (Mic commande), 1 x RCA D/G (sortie Record) 1 x jack 6,35 (sortie préamplificateur), contacts à vis (touche Gong) contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,54 x 0,21 x 0,47 m
Poids brut	22,9 kg
Poids net	21 kg
PA-6020Z	
Poids net	21 kg