



PA-8120RCD

Order No.: 0173040

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur-Mixeur PA mono

avec lecteur CD/MP3 intégré et radio

- 1 x 120 W
- Lecteur CD avec mécanisme tiroir, fonction répétition et lecture aléatoire, lecture de CD audio / CD-R / CD-RW, CD MP3, interface USB, interrupteur Marche / Arrêt distinct
- Module radio AM/FM avec 5 touches de stations programmables, touches de recherche, réglage de volume et interrupteur Marche / Arrêt distinct
- 4 entrées Mic / Ligne, configurables par interrupteurs DIP (Mic/Line, Phase, filtre passe-haut, alimentation fantôme 48 V)
- 2 entrées Aux, configurables par interrupteurs DIP (Aux1/Aux2, atténuation 10 dB, filtre passe-haut)
- Fonction sirène et gong
- Circuit micro prioritaire
- Sorties haut-parleurs par contact à vis
- Sortie Ligne
- Possibilité de repiquage, par exemple pour appareil à effets, égaliseur, contrôleur feedback
- Réglage de niveau d'entrée et de sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- Montage en rack 19" (482 mm)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-8120RCD

| | |
|----------------------------------|--|
| Puissance nominale | 120 W |
| Canaux | 5 |
| Entrées | 1,8 mV/5 k Ω , 300 mV/5 k Ω (Mic/Ligne), 100 mV/10 k Ω (Ligne) |
| Bande passante | 50-16500 Hz |
| Egaliseur graves | \pm 10 dB/100 Hz |
| Egaliseur aigus | \pm 10 dB/10 kHz |
| Rapport signal / bruit | > 65 dB |
| Taux de distorsion | 0,5 % |
| Alimentation fantôme | 48 V |
| Tension alimentation | \sim 230 V |
| Fréquence secteur | 50 Hz |
| Consommation fonctionnement | 365 VA |
| Température fonc. | 0-40 °C |
| Largeur | 482 mm |
| Hauteur | 110 mm |
| Profondeur | 450 mm |
| Hauteur U | 2 |
| Poids | 10,5 kg |
| Branchements | 4 x combo XLR / jack 6,35 (Mic/Ligne), 2 x RCA D/G (Ligne), borniers à vis / à pince (Ligne), 1 x RCA D/G (Tape Out), contacts à vis (haut-parleurs) |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,56 x 0,2 x 0,59 m |
| Poids brut | 17,34 kg |
| Poids net | 13,76 kg |