PA-812DAP

Order No.: 1000235

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur PA mono classe D

avec lecteur MP3 intégré, tuner FM/DAB+ et Bluetooth

- 1 x 120 W
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminution des coûts d'énergie
- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement
- Version Bluetooth 4.2
- Lecteur MP3 avec interface USB/SD, radio FM/DAB+, affichage LED, télécommande infrarouge
- Réception de “radio digitale“ sans bruit (DAB+)
- 1 entrée micro XLR symétrique avec alimentation fantôme 48 V et sélection de priorité pour annonces
- 2 entrées asymétriques, commutables Mic/Line
- 2 entrées asymétriques
- 1 entrée Tel.
- 1 sortie Music-on-hold (MOH)
- Sorties haut-parleurs via contacts à vis
- Contact Mute par contact à vis
- 1 entrée Amp
- 1 sortie Preamp
- Réglage de niveau entrée et sortie
- Egaliseur 2 voies pour la sortie
- LEDs pour fonctionnement, écrêtage, protection et niveau de signal

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Pendant le fonctionnement, une tension dangereuse jusqu'à 100 V est présente aux bornes haut-parleurs.
Tous les branchements ne doivent être effectués ou modifiés que lorsque l'amplificateur est éteint.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-812DAP	
Puissance de sortie, totale	120 W
Puissance nominale	120 W
Puissance sous 4 Ω	120 W
Puissance sous 8 Ω	120 W
Puissance sous 16 Ω	120 W
Puissance sous 100 V	120 W
Canaux	1
Zones	1

PA-812DAP

Entrées	4,5 mV/600 Ω (canal 1), 4,5 mV/120 mV (canal 2-3), 60 mV (canal 4-5) 90 mV (Tel.)
Bande passante	60-15000 Hz
Egaliseur graves	± 10 dB
Egaliseur aigus	± 10 dB
Rapport signal / bruit	72 dB (Mic, canal 1-3) 85 dB (Line, canal 2-5)
Taux de distorsion	< 0,5 %
Alimentation fantôme	48 V
Alimentation	˜ 230 V/50 Hz/250 VA DC 24 V/8,4 A
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	250 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	8,4 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	320 mm
Hauteur	95 mm
Profondeur	245 mm
Poids	4,5 kg
Branchements	1 x XLR (canal 1), 2 x jack 6,35 (canal 2-3) 2 x RCA D/G (canal 4-5), 1 x RCA (Amp In), 1 x RCA (Preamp Out), 1 x fiche F (FM/DAB+), contacts à vis (entrée Tel.,) contacts à vis (MOH), contacts à vis (DC 24 V), contacts à vis (Mute), contacts à vis (haut-parleur)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,395 x 0,16 x 0,305 m
Poids brut	5,2 kg
Poids net	4,51 kg

PA-812DAP

Poids net	4,51 kg