



PATL-100/XC

Order No.: 1000092

Price upon request

PRODUCTINFOS

Transmetteur 100 V

pour brancher une source de signal audio 100 V à des appareils à entrée Ligne

- Niveau de sortie ligne réglable (0-5,6 V pour tension d'entrée 100 V), commutable en interne pour d'autres tensions de sortie
- Entrée 100 V avec bornier à vis
- Sortie XLR symétrique, découplage 1 k Ω , fiche XLR châssis
- Sortie RCA
- Boîtier plastique isolé
- Entrée et sortie séparées galvaniquement
- Dimensions : 100 x 60 x 190 mm
- Poids 625 g

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen

Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PATL-100/XC

Type	transmetteur 100 V
Signal de sortie	0-5,6 V (à 100 V)
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	100 x 60 x 190 mm
Poids	625 g
Entrées	bornes à vis (100 V)
Sorties	XLR, sym. RCA

PATL-100/XC

Poids net	0,625 kg
-----------	----------