



SA-250/SW

Order No.: 0253390

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur mixeur stéréo universel, 100 W

Chantez ! La configuration claire du SA-250/SW invite à écouter la musique et à en faire. Une des trois sources stéréo ligne et une des trois sources micro mono peuvent être facilement mixées ensemble. Les fonctions "Karaoke One Touch" et "Vocal Partner" sont disponibles pour des CDs/DVDs karaoké. Un écho digital réglable peut être mixé aux canaux micro comme effet. Le concept de refroidissement sans ventilateur de l'amplificateur permet un fonctionnement silencieux. Des systèmes modernes de coupure de circuit garantissent une grande sécurité de fonctionnement en cas de surcharge, surchauffe et court-circuit.

- Fonctionnement silencieux grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- 3 entrées Ligne stéréo
- 3 entrées micro mono, en façade, chacune avec réglage de gain
- Echo digital réglable pour les entrées micro
- Fonction Karaoké
- Fonction Partenaire vocal
- LEDs pour la surcharge et les entrées Ligne actives
- Réglages pour volume, graves, aigus, balance et écho digital
- Sortie Record stéréo (enregistrement)
- Possibilité de montage en rack 482 mm (19"), 1 U avec les étriers de montage livrés

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SA-250/SW

Puissance de sortie, totale	2 x 100 W
Puissance nominale	100 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 50 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 30 W
Canaux	2
Entrées	175 mV/8 k Ω (Ligne) 2,5 mV/3,5 k Ω (Mic)
Bande passante	20-20000 Hz
Egaliseur graves	\pm 10 dB
Egaliseur aigus	\pm 10 dB
Rapport signal / bruit	62 dB
Alimentation	\sim 230 V/50 Hz/210 VA
Tension alimentation	\sim 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	210 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	432 mm
Hauteur	45 mm

SA-250/SW

Profondeur	275 mm
Hauteur U	1
Poids	4,5 kg
Branchements	1 x RCA D/G (Ligne), 1 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G (Rec), 4 x bornier HP (HP)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,27 x 0,055 x 0,43 m
Poids brut	5,42 kg
Poids net	4,72 kg

SA-250/SW

Poids net	4,72 kg
-----------	---------