



# SPEECH-204

Order No.: 0179130

**Price upon request**

## PRODUCTINFOS

### **Poser, brancher : pupitre audio pour des présentations multimédia**

Le SPEECH-204 est un pupitre puissant, transportable avec un amplificateur mixeur intégré et une enceinte 2 voies. La fonctionnalité bien étudiée et la grande qualité sonore garantissent une présentation réussie et une présentation professionnelle et font de chaque événement un succès. Le SPEECH-204 peut être installé en un rien de temps et est prêt à l'emploi. Idéal pour des présentations dans des hôtels, églises, salles de conférence et centres des congrès.

### **Pupitre professionnel avec unité récepteur 2 canaux multi-fréquences intégrée, UHF PLL**

- Amplificateur mixeur intégré et haut-parleur, 75 W
- 2 x 16 fréquences UHF réglables (863,1-864,9 MHz)
- Limiteur intégré
- 3 entrées par prise combo Mic (XLR) / Ligne (jack 6,35) avec égaliseur 3 voies et réglage de gain
- 1 entrée ligne stéréo par prises RCA avec réglage de Gain
- 2 prises XLR avec absorbeur de chocs sur le pupitre pour 2 microphones col de cygne optionnels (utilisant respectivement une entrée micro), avec alimentation fantôme 24 V
- 1 sortie ligne stéréo via prises RCA femelles
- Système haut-parleur 2 voies
- Lampe intégrée dans le pupitre

- 2 porte-documents dans la colonne
- 2 roulettes de transport

Livré sans microphone col de cygne. Microphone correspondant EMG-650P en option.

Microphone main ou émetteurs de poche correspondants TXA-800HSE ou TXA-800HT, disponibles en option.

### **Pas de déclaration dans l'U.E.**

### **Information fabricant**

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

### **Conseils d'utilisation et de sécurité**

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

La chaleur dégagée par l'appareil doit être évacuée par une circulation d'air correcte. N'obstruez pas les ouïes de ventilation du boîtier.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

### **SPEECH-204**

Puissance nominale ( $P_{RMS}$ )

75 W

### **SPEECH-204**

Puissance de sortie, totale	100 W
Bande passante	60-20000 Hz
Fréquence porteuse	863,1-864,9 MHz
Portée	≈ 25 m
Entrées	15 mV (Mic1), 5 mV (Mic2-3), 220 mV (Ligne1-3), 250 mV (Ligne)
Pression sonore max.	113 dB
Egaliseur, graves	±12 dB/60 Hz
Egaliseur, médiums	±7 dB/1 kHz
Egaliseur, aigus	±12 dB/15 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/180 VA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	540 x 1140 x 430 mm
Poids	33 kg
Branchements	3 x XLR (Mic), 3 x jack 6,35 (Ligne), 1 x RCA D/G (Ligne In), 1 x RCA D/G (Ligne Out)

### **SPEECH-204**

Poids net	35,96 kg
-----------	----------