



TXS-606

Order No.: 0253510

Price upon request

PRODUCTINFOS

Unité récepteur multifréquences,

UHF PLL

- 1000 fréquences UHF réglables (672,000-696,975 MHz) en 10 groupes avec respectivement 100 fréquences
- Fonction ACT pour transmettre la fréquence choisie à l'émetteur de poche TXS-606HSE/2, à l'émetteur micro cravate TXS-606LT/2, micro de table TXS-606DT/2 ou au micro main TXS-606HT/2 par signal infrarouge
- Recherche automatique
- Système True Diversity avec antennes amovibles (branchement BNC)
- Volume et Squelch réglables
- Affichage LCD pour groupe/canal, antenne A/B, niveau réception HF et niveau audio NF
- Affichage supplémentaire à LED pour niveau audio
- Sortie par fiche XLR et jack 6,35
- Tension d'alimentation 8 V pour antennes actives ou amplificateur d'antenne
- Boîtier métallique solide
- Livré avec alimentation

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-606

Généralités

Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	672,000-696,975 MHz
Bande passante audio	30-18000 Hz
Canaux	1
Taux de distorsion	< 0,5 %
Dynamique	100 dB
Rapport signal / bruit HF	105 dB
Température fonc.	0-40 °C

TXS-606

Données récepteur

Signal audio récepteur	350 mV/600 Ω (jack) 25 mV/600 Ω (XLR, sym.)
Récepteur alimentation	par bloc secteur livré
Largeur récepteur	212 mm
Hauteur récepteur	45 mm
Profondeur récepteur	180 mm
Poids récepteur	930 g
Branchements récepteur	1 x XLR, sym., 1 x jack 6,35, asym.

TXS-606

Poids net 2,176 kg