TXS-865

Order No.: 0255290

Price upon request

PRODUCTINFOS

L'augmentation de la qualité de transmission et l'optimisation de la portée offrent une sécurité certaine et une réelle flexibilité.

Ces caractéristiques ont été atteintes par un design des circuits innovant et une puissance d'émission commutable. Une portée audio sans fil jusqu'à 300 m en champ libre est, sans aucun problème, possible. Transmission rapide : grâce à REMOSET, on peut régler facilement la fréquence d'un émetteur main ou de poche correspondant via le récepteur. Par signal radio, on peut régler le canal de transmission souhaité sur l'émetteur sans qu'un contact visuel ne soit nécessaire, même pendant une prestation en direct sur scène. Une méthode d'analyse intelligente des porteuses aide l'utilisateur, en autorisant uniquement des canaux de transmission sur lesquels aucun autre émetteur n'est actif.

Récepteur UHF PLL Diversity 2 canaux

avec techologie REMOSET

- 124 canaux sélectionnables, en 6 groupes de canaux (506-542 MHz)
- Fonctionnement parallèle jusqu'à 20 canaux
- Système Diversity avec antennes amovibles
- Fonction Scan intégrée
- Son pilote et Noise Squelch

- Atténuateur x2 commutable
- Affichage LCD pour canal réception, groupe réception, niveau audio/HF, mute, lock, antenne active et état de la batterie de l'émetteur
- Sortie XLR par canal, sym.
- Sortie jack 6,35 pour signal mixé, sym.
- Installation rack 482 mm (19") avec étriers de montage livrés
- Tension alimentation 11V pour antennes actives ou amplificateur antenne (par ex. TXS-875B)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E.

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre "INFORMATIONS IMPORTANTES".

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.
Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.
L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).
Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.
Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-865

Généralités

TXS-865

Type	unité récepteur
Plage de fréquence porteuse	506-542 MHz
Bande passante audio	40-18000 Hz
Canaux	2
Taux de distorsion	< 0,6 %
Dynamique	> 105 dB
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Signal audio récepteur	100 mV XLR, 100 mV jack
Récepteur alimentation	via bloc secteur livré
Largeur récepteur	420 mm
Hauteur récepteur	54 mm
Profondeur récepteur	230 mm
Poids récepteur	2 kg
Branchements récepteur	XLR, sym., jack 6,35, sym.

TXS-865

Poids net	2,32 kg