



WAP-5

Order No.: 0173200

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur discours mobile avec entrée ligne

- Microphone serre-tête électret avec sensibilité élevée, livré
- Pour des utilisations mobiles universelles, par exemple, présentations, formations, manifestations sportives, démonstrations commerciales
- Avec bandoulière réglable
- Amplificateur 7 W avec réglage de volume
- Entrée Ligne supplémentaire (jack 3,5) pour sources audio externes, par exemple lecteur MP3
- Fonctionnement pile / accu, charge de l'accu, optionnel, via le chargeur livré et sans l'enlever
- Durée de fonctionnement 6 à 8 heures environ pour des piles totalement chargées
- Alimentation 9 V DC (6x R6)
- Livré sans batteries/accus

Si des batteries sont utilisées, ne connectez pas le chargeur à l'amplificateur !

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG



Zum Falsch 36 28307 Bremen Deutschland info@monacor.de

Conseils d'utilisation et de sécurité

L'appareil est alimenté par une tension dangereuse. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil et ne faites rien tomber dans les ouïes de ventilation car, en cas de mauvaise manipulation, vous pouvez subir une décharge électrique.

Ne faites pas fonctionner l'appareil et débranchez le cordon secteur immédiatement si l'appareil ou le cordon secteur présente des dommages visibles, après une chute ou accident similaire, vous avez un doute sur l'état de l'appareil et si des dysfonctionnements apparaissent . Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

L'appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le des éclaboussures, de tout type de projections d'eau, d'une humidité d'air élevée et de la chaleur (plage de température ambiante admissible 0 - 40 °C).

Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur ; retirez toujours le cordon secteur en tirant la fiche.

En cas de non utilisation prolongée de l'appareil (par exemple supérieure à une semaine), retirez les batteries ou accumulateurs. Ils pourraient couler et endommager l'appareil.

Lorsque l'appareil est définitivement retiré du service, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante.

Ne jetez pas les batteries et accumulateurs dans la poubelle domestique. Déposez-les dans un container selon la règlementation en vigueur.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

WAP-5

Puissance nominale (P_{RMS}) 7 W (secteur),

6 W (Batterie)

Puissance de sortie, totale

8 W (Batterie)

Bande passante 100-12000 Hz Entrées 2 x jack 3,5

Pression sonore max. 95 dB

Alimentation par bloc secteur livré

ou 6 x batterie R6

Température fonc. 0-40 °C

Dimensions 190 x 90 x 55 mm

Poids 290 g



WAP-5

Branchements $\begin{array}{c} 1 \text{ x jack 3,5 (Mic),} \\ 1 \text{ x jack 3,5 (Ligne)} \end{array}$

WAP-5

Poids net 0,537 kg