

Répartiteur d'antenne actif - JTS

Référence : UA-960

Marque : JTS



Description

Répartiteur d'antenne actif

Pour le fonctionnement de 4 récepteurs UHF PLL au plus de la série UF-/RU- sur une paire d'antennes

Compatible avec RU-901G3 et série TXS-6X6 Avec cet appareil, il n'est plus nécessaire d'utiliser les antennes et blocs secteur de chaque appareil

Bande passante 470-960 MHz

Alimentation via 4 prises alimentation (4 x DC 12 V/1 A max.)

Branchements antenne via prises BNC

Branchement supplémentaire pour d'autres répartiteurs

Cordons de branchement livrés

L'amplificateur d'antenne, UB-900I optionnel est directement alimenté via le UA-960 (déconnectable en interne)

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------|---------------------------|
| Bande passante | 470-960 MHz |
| Canaux | 4 |
| Branchements | BNC |
| Actif / passif | actif |
| Alimentation | ~ 100-240 V/50-60 Hz/60 W |
| Dimensions | 482 x 45 x 250 mm, 1 U |
| Poids | 2,15 kg |