



150.224 

## LCB288 Barre à LEDs Wash et Strobe RGB+W

La LCB288 est une barre LEDs wash et strobe avec 288 LEDs SMD, divisée en une section supérieure et inférieure avec 192 LEDs RGB et une section centrale avec 96 LEDs SMD blanches. Les 3x 16 sections sont contrôlables séparément, les sections supérieure et inférieure ayant leur propre réglage de couleur RVB en mode DMX. Si vous utilisez l'appareil en mode autonome, vous pouvez activer automatiquement ou par le son des shows préprogrammés. Le connecteur Power supplémentaire vous permet de relier simplement l'alimentation de plusieurs appareils à une seule prise.

Product colour : Black  
Light source : Single colour LED, 3-in-1 LED  
Colours : Red, Green, Blue, White  
LED power (single LED) : 0.5W  
Quantity of LEDs : 192  
LED power: Strobe : 1W  
Quantity of strobe LEDs : 96  
Beam angle : 135°  
Illuminance : 1.483 lx @ 1m  
Flash rate per second : 1 - 21Hz  
Modes : Automatic programs, DMX, Manual, Master/Slave  
DMX channels : 6, 9, 32, 64  
DMX connection : 3-pin XLR  
Daisy chain : Yes (max. 6 bars)  
IP rating : IP20  
Cooling : Convection  
Display : LED  
Power plug : P-Con  
Power consumption : 1.67 - 0.804A  
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz  
Dimensions (L x W x H) : 1021 x 68 x 68 mm  
Weight (kg) : 1,75  
Included accessories : Mounting bracket, Power cable

- Barre à LEDs Wash et Strobe
- 192 x LEDs SMD RGB (haut et bas)
- 96 x LEDs SMD blanches (centre)
- 6, 9, 32, ou 64 canaux DMX
- 3x 16 sections contrôlables
- Modes DMX et Stand-alone
- Fonction Master/slave
- Gestion audio avec sensibilité réglable
- Mode auto avec vitesse réglable
- Entrée / sortie DMX via XLR 3 pôles
- Connecteur power entrée/sortie
- Panneau de commande avec affichage à LEDs