



150.374 beamZ Pro

IGNITE180B Lyre Beam LED

La IGNITE180B est une lyre LED puissante avec une LED blanche 180 W. Dotée d'une double roue de gobos (avec gobos interchangeables), elle permet de créer des effets se chevauchant. Et combinée avec 2 prismes tournants (8+16), elle crée des effets aériens dans 8 couleurs. L'angle du faisceau de 8° en fait un appareil idéal pour des projections de gobos et des dessins avec faisceau étroit.

Light source : Single colour LED

Colours : White

LED power (single LED) : 180W

Quantity of LEDs : 1

Colour wheel : 7 colours + open

Beam angle : 8°

Motorized focus : Yes

Illuminance : 208.000lx@1m

Head movement: Pan : 540

Head movement: Tilt : 270

Static gobo: Quantity : 15

Rotating gobos: Quantity : 6

Gobo shake : Yes

Interchangeable gobos : Yes

Gobo dimensions : 21mm

Prisma 1 : 8 Facet

Prisma 2 : 16 Facet

Flash rate per second : 0 - 20Hz

Modes : Automatic programs, DMX, Manual

Sound to light mode : Yes

DMX channels : 13, 17

DMX connection : 3-pin XLR

Display : LCD

IP rating : IP20

Cooling : Temperature controlled fan

Power plug : P-Con

Power consumption : 2 - 0.98A

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz

Dimensions (L x W x H) : 330 x 210 x 360mm

Weight (kg) : 11,00

Included accessories : Mounting bracket, Power cable, DMX

cable

- LED 180 W haute intensité

- 13 ou 17 canaux DMX

- Modes DMX et Stand alone

- Synchronisation Master/slave

- Mode audio avec sensibilité réglable

- Mode auto

- Angle faisceau 8°

- Roue de gobos 1 : 3 x verre et 3 x gobos métal + Open

- Roue de gobos 2 : 8 x gobos métal + Open

- Fonctions gobo : gobo Shake et rotation gobo

- 7 couleurs + open

- Couleur Split, effet Rainbow

- Prisme tournant 8 facettes

- Prisme tournant 16 facettes

- Focus motorisé

- Dimmer électrique 0-100%

- Strobe : 0-20 Hz

- Correction Pan / Tilt automatique

- Fonction Reset

- Panneau de commande avec affichage LCD

- Entrée / sortie DMX via XLR 3 pôles

- Entrée / sortie Power

- Pince verrouillage rapide (x2)

- Cordon DMX livré

- Cordon secteur livré