150.431 beamZ

Cobra 100H Lyre LED Beam avec prisme

Voici les lyres de la série Cobra - la solution ultime pour vos besoins en éclairage ! Ces lyres compactes sont conçues pour produire facilement des effets visuels à couper le souffle et des dégradés de couleurs époustouflants. Équipées d'une puissante source lumineuse LED, les lyres de la série Cobra promettent des performances exceptionnelles, parfaites pour les concepteurs d'éclairage, DJ, groupes, clubs, bars et installations où l'espace est compté. Avec une résolution de mouvement de 16 bits et une plage de Pan et Tilt de respectivement 540°et 190°, vous pouvez facilement obtenir un positionnement exact pour vos effets de lumière. Grâce à son boîtier compact et à son faible poids, la série Cobra est parfaite pour les professionnels et les installations mobiles où l'espace disponible peut être problématique. Contrôlée par DMX, avec gestion audio ou utilisée en mode autonome avec la fonction maître/esclave, la série Cobra est très polyvalente et facile à utiliser.

Product colour : Black
Light source : Single colour LED
Colours : White
LED power (single LED) : 100W
Quantity of LEDs : 1
Colour wheel : 7 colours + open
Beam angle : 6°
Illuminance : 191.917 lx @ 1m
Head movement: Pan : 540°
Head movement: Tilt : 190°
Static gobo: Quantity : 7
Gobo shake : Yes
Prisma 1 : 6 Facet
Flash rate per second : 1 - 20Hz
Modes : Automatic programs, DMX, Master/Slave
Sound to light mode : Yes
DMX channels : 12
DMX connection : 3-pin XLR
Display : LED
IP rating : IP20
Cooling : Temperature controlled fan
Power plug : P-Con
Power consumption : 1.436 - 0.678A
Power supply : 100-240VAC 50/60Hz
Dimensions (L x W x H) : 235 x 150 x 320mm
Weight (kg) : 4,10

- LED 100 W blanche haute intensité
- Modes DMX 512, Master/Slave, Auto, gestion audio
- Roue de gobos : 7 x gobos fixes + ouvert
- Fonction Gobo shake et rainbow
- Roue de couleurs : 7 couleurs + blanc
- Prisme tournant 6 facettes
- Dimmer électronique 0-100%
- Gestion précise Pan/Tilt 16 bits
- Panneau de commande avec affichage LED
- Entrée/Sortie DMX via XLR 3 pôles
- Entrée connecteur Power
- Cordon Power et élingue de sécurité livrés