



172.026 **PD** Power Dynamics  
Professional Audio

## PDA-B4100 Amplificateur professionnel 4 canaux, 4 x 100 W

La série PDA se compose d'une gamme d'amplificateurs pour applications professionnelles, avec façade métallique robuste ; ils sont équipés d'un limiteur et d'une protection contre la surchauffe. Ces amplificateurs sont très polyvalents grâce à leur puissance de sortie élevée et à leur ventilateur à température contrôlée. Leur construction robuste convient à un usage intensif : par exemple pour les DJ, les installations fixes et les spectacles en direct.

Product colour : Black  
Output channels : 4  
Output power: RMS @ 4 Ohm per channel : 200W  
Output power: RMS @ 8 Ohm per channel : 100W  
Output power: RMS @ 8 Ohm bridged : 400W  
Impedance : 4 Ohm, 8 Ohm  
Input connections : XLR 3 points  
Output connections : NL-4  
Frequency response : 20Hz - 20.000Hz  
Power supply : 220-240VAC 50Hz  
Dimensions (L x W x H) : 475 x 417 x 97mm  
Is the item 19" ? : Yes  
Weight : 12,50

- Amplificateur stéréo 4 canaux A/B
- 4 x 100 W RMS
- Modes stéréo, parallèle et bridgé
- LED témoin signal, surcharge et écrêtage sur chaque canal
- Refroidisseur innovant avec ventilateur régulateur de température
- Protection contre les courts-circuits, surcharges et surchauffes
- Limiteur automatique en cas d'écrêtage
- Fonction Ground lift
- Fonction Standby
- Convient pour montage en rack 19" (2 U)
- 4 x entrées XLR
- 4 x connecteurs speaker NL4