



172.084 **FENTON**

FPL500 Amplificateur digital avec LED bleue + EQ

La série d'amplificateurs digitaux Fenton FPL utilise la technologie BT intégrée. La possibilité de streaming sans fil vous permet de connecter et streamer de l'audio depuis vos appareils préférés, par exemple Smartphones et tablettes. Cet amplificateur avec lecteur média intégré lit de la musique MP3 depuis une clé USB ou une carte SD et utilise la technologie la plus moderne d'amplification, donnant ainsi un son puissant et clair comme du cristal ; un appareil indispensable dans toute installation DJ. L'amplificateur dispose de plusieurs entrées RCA stéréo pour téléviseur, CD, PC, BT ... Prise jack 3,5 en façade pour brancher un lecteur audio externe. Avec une LED bleue pour éclairer la façade et d'un écran LCD à matrice de points avec ID-3 tag.

Product colour : Black
Playback options : BT streaming, USB, SD
Output channels : 2
Output power: Max : 1000W
Output power : 500W
Impedance : 4 Ohm
Input connections : Cinch (RCA), Mini-Jack 3,5 mm, SD, USB
Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
Crosstalk : >82dB
Signal-to-noise ratio : >95dB
Distortion : >98dB
Input sensitivity line : 775mV
Input impedance : 10 kOhm
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 482 x 270 x 88mm (2U)
Is the item 19" ? : Yes
Weight : 2,90

- Amplificateur digital classe D
- Avec technologie BT pour streaming audio
- Lecteur média intégré
- Télécommande infrarouge
- Port USB et insert SD
- Face avant avec éclairage LED bleue
- ID3-Tag
- 4 entrées stéréo sélectionnables