



172.638 **VONYX**

VMM100 Table de mixage audio avec USB/BT

La VMM100 est peut-être petite, mais avec 3 canaux d'entrée, des sorties Main, une sortie casque et une lecteur MP3 USB, cette table de mixage a tout ce dont vous avez besoin pour commencer à mixer et à enregistrer. L'alimentation fantôme +48 V est commutable sur les entrées XLR pour les microphones à condensateur. Cette table de mixage est idéale pour les DJ, musiciens, podcasters, auteurs-compositeurs et toutes les autres applications de scène. Elle est alimentée via le bloc secteur livré ou le port USB de l'ordinateur.

Product colour : Black
 Playback options : BT streaming, USB
 Input connections : Cinch (RCA), Jack 6,35 mm, Mini-Jack 3,5 mm, USB, XLR 3 points
 Output connections : Jack 6,35 mm
 Type of effects : Delay
 Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
 Equalizer : 2-Bands
 Equalizer: High : 12KHz +15dB
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz (5V Micro-USB)
 Dimensions (L x W x H) : 180 x 195 x 58mm
 Weight : 0,50

- Table de mixage analogique compacte et légère 3 canaux (2x entrées mono, 1 groupe stéréo)
- Enregistrement direct sur clé USB
- Récepteur BT intégré permettant la diffusion de musique à partir d'appareils mobiles
- Lecteur MP3 USB intégré avec écran
- Processeur d'effets (FX, Delay avec contrôle du volume)
- FX réglable par canal
- Réglages Hi et Low pour chaque canal
- Convient pour une utilisation mobile ; connexion à une banque d'alimentation
- Entrée combo Jack/XLR avec alimentation fantôme (48 V)
- VU-mètre à LED et LED témoin d'écrêtage
- Avec bloc secteur