



172.653 **PD** Power Dynamics
Professional Audio

PDM-Y401 Table de mixage studio 4 canaux

Les tables de mixages PDM-Y sont des mixeurs compacts, flexibles et efficaces, qui conviennent à l'enregistrement de musique à domicile, à la diffusion sur le web, au chant, aux fêtes et à bien d'autres applications. Dotées de canaux polyvalents et de capacités de diffusion audio numérique via BT, les tables de mixage PDM-Y offrent un large éventail de fonctionnalités permettant d'agrémenter toute fête ou tout événement.

Cette série de tables de mixage est dotée d'un processeur digital de signal, 24 bits, 48 kHz (DSP), offrant une impressionnante sélection de 99 effets réglables. Pour assurer une alimentation stable, les tables de mixage PDM-Y disposent d'une alimentation fantôme +48 V et pourvues d'un adaptateur pour alimentation externe. L'intégration d'un effet Echo et d'un lecteur USB intégré avec affichage lecteur MP3 ajoute d'autres fonctionnalités à ces tables de mixage, augmentant ainsi leurs capacités.

Product colour : Black
 Playback options : BT streaming, USB
 Input connections : Jack 6,35 mm, Mini-Jack 3,5 mm, USB, XLR 3 points
 Output connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points
 Presets : 99
 DSP Resolution : 24-bit
 Output channels : 2
 Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
 THD :
 Equalizer : 2-Bands
 Equalizer: Low : 80Hz +15dB
 Equalizer: High : 12KHz +15dB
 Output level: Master : 3V
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz (5V USB)
 Dimensions (L x W x H) : 170 x 170 x 65mm
 Weight (kg) : 0,95

- Table de mixage digitale 4 canaux
- Processeur d'effets digital 24 bits,48 kHz (99 effets)
- 2 x entrées combo jack / XLR avec alimentation fantôme +48 V
- Lecteur MP3 USB intégré
- Récepteur BT intégré pour streamer de la musique depuis des appareils mobiles
- 1 entrée ligne stéréo (jack 6,35)
- 2 x sorties main stéréo symétriques (XLR)
- Sorties distinctes Control Room et casque
- Réglage Hi et Low par canal
- LED Peak (écrêtage) pour chaque canal mono