



178.371 **FENTON**

BoomBox400 Enceinte avec LED

Mettez le feu aux poudres ! Passez à la vitesse supérieure avec l'enceinte sans fil BoomBox, qui offre un spectacle époustouflant de lumières synchronisées avec le rythme sur toute la façade. Grâce à l'accumulateur intégré, au microphone et aux nombreuses options d'entrée (USB, carte micro SD et prise microphone intégrée), vous pouvez facilement chanter sur toutes vos chansons préférées. Entièrement portable la BoomBox Party Speaker peut être utilisée horizontalement ou verticalement pour plus de flexibilité. Il est également possible de connecter sans fil deux BoomBox Party Speakers pour créer un son stéréo encore plus puissant. Idéale pour le divertissement à domicile, le karaoké, les écoles, les séminaires ou de nombreuses autres applications.

Supplied features : Master/Slave mode

Playback options : BT 5.0 streaming, USB, MicroSD

Input connections : Jack 6,35 mm, MicroSD, Mini-Jack 3,5 mm, USB

Output power: Max : 180W

Tweeter type : Piezo

Diameter tweeter : 1"

Diameter woofer : 6.5"

Magnet type : Ferrite

Frequency response : 35Hz - 20.000Hz

Impedance : 4 Ohm

Signal-to-noise ratio : >70dB

Battery : 7.4V - 5.2Ah

Power supply : 100-240VAC 50/60Hz (9V Adapter)

Dimensions (L x W x H) : 500 x 250 x 245 mm

Weight (kg) : 4,05

- Enceinte avec lecteur media USB/Micro SD
- Show de lumière multicolore avec 10 programmes
- Amplificateur 180 W
- 2 x boomer 6.5" + 1 x tweeter 1"
- Technologie BT 5.0 sans fil pour audio streaming
- LEDs commutables (marche/arrêt)
- Batterie intégrée (fonctionnement jusqu'à 8 heures)
- Durée de charge : 4 heures
- Entrée micro (jack 6,35)
- Fonction Echo
- Entrée Aux jack 3,5
- Appairage stéréo (appairage avec une autre enceinte BoomBox)
- Avec microphone et télécommande