



178.791  skytec

SPL 500 Amplificateur 2 x 250 W EQ

Un amplificateur 2 x 250 W avec égaliseur 3 bandes intégré qui doit impérativement figurer dans toute installation DJ. L'amplificateur stéréo a plusieurs entrées RCA pour téléviseur, lecteur CD/DVD, tuner ... Prise jack 3,5 en façade pour un lecteur MP3. Avec éclairage LED bleu en façade.

Product colour : Black
Output channels : 2
Output power: @ 4 Ohm per channel : 250W
Frequency response : 20 - 20.000 Hz
Crosstalk : >82dB
THD :
Signal-to-noise ratio : >95dB
Distortion : >98dB
Input sensitivity line : 775mV - 1.2V
Input impedance : 10 kOhm
Power supply : 220-240VAC 50Hz
Dimensions (L x W x H) : 482 x 270 x 88mm (19" x 2U)
Is the item 19"? : Yes
Weight (kg) : 4,60

- Puissance de sortie 2 x 250 W
- Egaliseur 3 bandes
- Eclairage LED bleu en façade
- Sélecteur d'entrées
- LED témoin d'écrêtage