179.000

PD810R Récepteur Bodypack pour système de moniteur intra-auriculaire PD810

Le récepteur de poche PD810R dispose d'un écran LCD rétroéclairé facile à lire sur le récepteur et l'émetteur, et est livré avec un écouteur. Compact et léger, le PD810R est facile à utiliser et confortable à porter : il est parfait pour une utilisation prolongée sur scène ou en studio. Grâce à sa technologie sans fil UHF avancée, le PD810 offre des performances stables et sans interférences, même dans les environnements encombrés et à fortes interférences.

Product colour : Black
Output connections : Mini-Jack 3,5 mm
Dynamic range : >80dB
Frequency : 863.000 - 865.000 MHz
Frequency response : 20Hz - 20.000Hz
Sensitivity : 80dB on input 6dBµV
Signal-to-noise ratio : >105dB
THD : 3%
Batteries : 3V (2x AA)
Dimensions: Body pack : 120 x 62 x 23mm
Weight (kg) : 0,15

- Plage de fréquences : UHF 863 – 865 MHz
- Portée max. 50 m (conditions usuelles)
- Oscillateur PLL
- 15 canaux sélectionnables
- Affichage LCD avec rétro-éclairage
- Rapport signal/bruit : > 80dB
- Récepteur verrouillable
- Taux échantillonnage audio : 24 bits/48 kHz