



179.002 **PD** Power Dynamics  
Professional Audio

## PD810 Système UHF In Ear Monitor

Le système In Ear Monitor PD810 est un système de qualité professionnelle conçu pour fournir un son cristallin d'une clarté exceptionnelle, ce qui en fait un choix idéal pour les musiciens, chanteurs et autres artistes. Compact et léger, le PD810 est facile à utiliser et confortable à porter : il est parfait pour une utilisation prolongée sur scène ou en studio. L'ensemble est équipé d'un écran LCD rétroéclairé facile à lire, tant sur le récepteur que sur l'émetteur, et est livré avec un écouteur. Il est également possible d'utiliser des écouteurs personnalisés. Grâce à sa technologie sans fil UHF avancée, le PD810 offre des performances stables et sans interférences, même dans les environnements encombrés et à fortes interférences. Le système comprend 15 canaux au choix, ce qui vous permet de trouver facilement la meilleure fréquence pour votre application spécifique.

Product colour : Black  
 Input connections : Jack 6,35 mm, XLR 3 points  
 Output connections : Jack 6,35 mm, Mini-Jack 3,5 mm  
 Frequency : 863.000 - 865.000 MHz  
 Frequency response : 20Hz - 20.000Hz  
 Sensitivity : 80dB on input 6dB $\mu$ V  
 Signal-to-noise ratio : >105dB  
 THD : 3%  
 Batteries : 3V (2x AA)  
 Power supply : 100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)  
 Power consumption : 0.081 - 0.040A  
 Dimensions (L x W x H) : 215 x 178 x 47mm  
 Dimensions: Body pack : 120 x 66 x 27mm (without antenna)  
 Weight : 1,42  
 Weight: Bodypack : 0.15

- Plage de fréquences : UHF 863 – 865 MHz
- Portée max. 50 m (conditions usuelles)
- Oscillateur PLL
- 15 canaux sélectionnables
- Boîtier métallique solide
- Affichage LCD avec rétro-éclairage
- Rapport signal/bruit : > 80dB
- Entrée : XLR D+G & jack 6,35 D+G
- Sortie : jack 6,35 D+G
- Taux échantillonnage audio : 24 bits/48 kHz
- Avec étrier 19" et cordon antenne
- Livré dans un coffret plastique solide