

## Module amplificateur Public adress, 40 W, DANTE

Référence : AKB-160DT

Marque : Monacor



### Description

Let's stream ...

Les systèmes amplificateurs PA-900 et AKB-160, ayant fait leurs preuves, sont désormais dotés d'un module 2 canaux Dante

®  
 . Ainsi équipés, ils sont utilisables comme Instreamer Dante® et reçoivent, via les connexions RJ45, un signal stéréo digital ou deux signaux mono. Ces signaux sont convertis en un signal audio analogique, amplifiés et retransmis. Ainsi un système analogique existant de gestion de haut-parleurs peut être intégré dans un réseau Dante

®  
 numérique.

Module amplificateur PA avec module Dante® intégré

1 x 40 W

Sortie 100 V

Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur

Entrée Dante®

Sortie haut-parleurs par bornier à vis

Boîtier métallique avec étriers de montage

Configuration système Dante® : Windows 7/8.1/10 ou MacOS 10.9.5/10.10.5/10.11 7/8/10

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Puissance de sortie, totale	60 W
Puissance nominale	40 W
Puissance sous 100 V	40 W
Canaux	1
Zones	1
Entrées	réseau
Bande passante	17-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Taux de distorsion	< 1 %
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/75 VA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	75 VA
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	213 mm
Hauteur	55 mm
Profondeur	238 mm
Poids	3,2 kg
Branchements	1 x RJ45 (Dante®)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,31 x 0,11 x 0,29 m
Poids brut	3,68 kg
Poids net	3,27 kg