

Tour guide, Récepteur sans fil UHF, 16 canaux, miniature, 863-865 MHz

Référence : ATS-20R

Marque : Monacor



Description

Système de transmission de discours, digital, 16 canaux, 863-865 MHz
Comme système "guide de voyage" et pour toutes les autres applications où une source de discours donnée doit être répartie sur un ou plusieurs récepteurs
Grande sécurité contre les interférences grâce à la transmission digitale
Portée élevée
On peut faire fonctionner jusqu'à 4 canaux différents en parallèle sans interférences
Emetteur et récepteur particulièrement petits et légers
Pas de déclaration dans l'U.E.

Récepteur miniature 16 canaux
Ecouteur correspondant livré
Déconnexion automatique après 20 minutes sans signal d'entrée
Affichage LCD pour le canal, le signal porteur, le volume et l'état de la batterie
Fonction verrouillage automatique
Avec cordelette tour de cou
Alimentation par accumulateur Lithium (3,7 V/600 mAh)
Branchement charge micro USB pour ATS-12CB ou chargeur USB optionnel
Dimensions 40 x 87 x 12 mm
Poids 37 g

Sans déclaration dans l'U.E.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Généralités	
Type	récepteur miniature digital 16 canaux
Plage de fréquence porteuse	863-865 MHz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 20 h
Température fonc.	0-40 °C
Données récepteur	
Récepteur alimentation	accu Lithium intégré (3,7 V/600 mAh)
Largeur récepteur	40 mm
Hauteur récepteur	87 mm
Profondeur récepteur	12 mm
Poids récepteur	37 g
Branchements récepteur	jack 3,5 (écouteur), port charge micro USB