

## Attenuateur Public adress, encastré, 12 W

Référence : ATT-212H/WS

Marque : Monacor



### Description

- Réglage de volume PA encastré
- Puissance nominale 12 W
- Bouton de réglage encastré pour éviter les mauvaises manipulations
- Atténuation en 11 paliers et Arrêt
- Transformateur audio pour ligne 100 V
- Façade (amovible) et bouton en plastique blanc
- Montage encastré dans boîte murale standard
- Montage en saillie avec le boîtier ATT-200, disponible en option

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	réglage de volume PA encastré
Bande passante	50-18000 Hz
Puissance nominale	12 W
Possib. relais annonce	non
Dimensions	85 x 85 x 43 mm
Profondeur de montage	35 mm
Poids	150 g
Boîtier adéquat	ATT-200