

Attenuateur Public adress, encastré, 24 W

Référence : ATT-224H/WS

Marque : Monacor



Description

Réglage de volume PA encastré
Puissance nominale 24 W
Bouton de réglage encastré pour éviter les mauvaises manipulations
Atténuation en 11 paliers et Arrêt
Transformateur audio pour ligne 100 V
Façade (amovible) et bouton en plastique blanc
Montage encastré dans boîte murale standard
Montage en saillie avec le boîtier ATT-200, disponible en option

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	réglage de volume PA encastré
Bande passante	50-18000 Hz
Puissance nominale	24 W
Possib. relais annonce	non
Dimensions	85 x 85 x 45 mm
Profondeur de montage	37 mm
Poids	160 g
Boîtier adéquat	ATT-200