

Atténuateur Public adress, relais 24 V à annonce forcée, 6 W

Référence : ATT-306PEU

Marque : Monacor



Description

Atténuation PA encastré, avec relais 24 V à annonce forcée
Puissance nominale 6 W
Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt
Pour ligne 100 V
Casse avant et bouton en plastique blanc
Montage encastré dans prises standard 65
Montage en saillie possible avec le boîtier ATT-300, disponible en option
Branchement à vis

Caractéristiques techniques

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------|-------------------------------|
| Type | réglage de volume PA encastré |
| Bande passante | 50-18000 Hz |
| Puissance nominale | 6 W |
| Possib. relais annonce | oui |
| Dimensions | 80 x 80 x 67 mm |
| Profondeur de montage | 45 mm |
| Poids | 97 g |
| Boîtier adéquat | ATT-300 |