

## Atténuateur Public adress, relais 24 V à annonce forcée, 100 W

Référence : ATT-3100PEU

Marque : Monacor



### Description

Atténuateur pour sonorisation PA, avec relais 24 V à annonce forcée

Puissance nominale 100 W

Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt

>Pour ligne 100 V

Face avant et bouton en plastique blanc

Montage en saillie possible avec le boîtier ATT-300, disponible en option

Branchement à vis

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	réglage de volume PA encastré
Bande passante	50-18000 Hz
Puissance nominale	100 W
Possib. relais annonce	oui
Dimensions	80 x 80 x 67 mm
Profondeur de montage	45 mm
Poids	335 g
Boîtier adéquat	ATT-300