

## Atténuateur Public adress, relais 24 V à annonce forcée, 24 W

Référence : ATT-524PEU

Marque : Monacor



### Description

Atténuateur de volume PA encastré avec relais 24 V annonce forcée

Puissance nominale 12 W

Atténuation en 10 paliers, palier 0 = Arrêt

Transformateur audio pour ligne 100 V

Face avant et bouton en plastique blanc

Adapté également pour les séries existantes d'interrupteurs avec cadres standards (découpe 50 ou 55 mm)

Montage encastré dans prises standard série 60

Branchement à vis

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	réglage de volume PA encastré
Bande passante	50-18000 Hz
Puissance nominale	24 W
Possib. relais annonce	oui
Dimensions	80 x 80 x 66 mm
Profondeur de montage	45 mm
Poids	231 g