

## Microphone de table PA PTT avec module Dante intégré

Référence : EAM-17DT

Marque : Monacor



### Description

Microphone de table PA PTT avec module Dante® intégré  
 Back-électret (réseau de 17 capsules)  
 Super-cardioïde  
 Interrupteur électronique silencieux  
 Modes de fonctionnement réglables : PTM, PTT, On, Off  
 Prise RJ45 pour un branchement à un réseau Dante®  
 Alimentation par PoE (Power over Ethernet)  
 Logiciel de configuration disponible via MONACOR ACADEMY

Configuration système Dante® : Windows 7/8/10 ou MacOS

La société Audinate Pty Ltd détient la licence de la marque Dante® et du logiciel Dante® intégré dans ces produits.  
 La liaison RJ45 ne peut se faire qu'avec des connecteurs de forme courte. Les connecteurs RJ45 standard ne sont pas adaptés.

### Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone de table PA PTT
Type transmission	réseau Dante®
Caractéristique	supercardioïde
Système	Back-électret (17 capsules)
Bande passante audio	80-20000 Hz
Rapport signal / bruit	65 dB à 1 kHz
Pression sonore maximale	106 dB
Alimentation	PoE
Matériau boîtier	métal/tôle
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	348 x 31 x 60 mm
Poids	386 g
Branchements	RJ45
Dimensions emballage (l x H x P)	0,096 x 0,072 x 0,425 m
Poids brut	0,56 kg
Poids net	0,393 kg