

Micro cravate électret, cardioïde

Référence : ECM-402L

Marque : Monacor



Description

Microphone électret cravate,
modèle miniature.

Capsule micro cardioïde

Fixation par pince amovible et cordon de 1,2 m

Fiche mini XLR 3 pôles pour brancher à un adaptateur d'alimentation fantôme (EMA-300P) optionnel ou un émetteur de poche TXS-...HSE

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	Microphone cravate
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	électret
Bande passante audio	70-15000 Hz
Impédance nominale	1,5 kΩ
Sensibilité	7 mV/Pa
Pression sonore maximale	120 dB
Alimentation	par adaptateur alimentation
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 7 mm x 22 mm
Poids	4 g
Câble	1,2 m
Branchements	mini XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,035 x 0,14 x 0,065 m
Poids brut	0,045 kg
Poids net	0,02 kg