


Audio-Exciter / Résonateur, 5 W, 8 Ω

Référence : EX-1W

Marque : Monacor



Description

Audio-Exciter/Résonateur, 5 W, 8 Ω

Les résonateurs sont parfaits pour une restitution de musique et discours via des surfaces mobiles. Ces résonateurs se vissent simplement sur des portes, étagères, tables, cloisons, plafonds ou toute autre surface pouvant bouger. Ils créent avec ces surfaces un son dans tout l'environnement.

Sur la surface de montage, restitution large bande avec des sonorités époustouflantes

Bonnes qualités sonores

Étanche à la poussière et protégé contre les projections d'eau IP66

Pour une sonorisation discrète, par exemple sur des portes, armoires, étagères, vitres, pare-douches

Livré avec adhésif 3M

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Impédance (Z)	8 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	selon montage, jusqu'à 20 kHz
Fréquence résonance (fs)	1200 Hz
Puissance nominale (RMS)	5 W
Puissance musique (max)	10 W
Pression sonore	pas d'information
Diamètre bobine	Ø 25 mm
Support bobine	Kapton
Dimensions	85 x 65 x 21 mm
Largeur	85 mm
Hauteur	65 mm
Profondeur	21 mm
Couleur	noir
Type protection	IP66
Température fonc.	-10 °C à +40 °C
Poids	0,107 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,126 x 0,032 x 0,137 m
Poids brut	0,138 kg
Poids net	0,107 kg