


Audio-Exciter / Résonateur, 20 W, 4 Ω

Référence : EX-40/4

Marque : Monacor



Description

Audio-Exciter/Résonateurs, 20 W, 4 Ω (/4) ou 8 Ω (/8)

Les résonateurs sont parfaits pour une restitution de musique et discours via des surfaces mobiles. Ces résonateurs se vissent simplement sur des portes, étagères, tables, cloisons, plafonds ou toute autre surface pouvant bouger. Ils créent avec ces surfaces un son dans tout l'environnement.

Selon la surface de montage, restitution large bande avec des volumes étonnants

Très bonne qualité sonore

Puissance admissible importante

Adapté pour une sonorisation discrète, par exemple sur des portes, armoires, étagères, vitres

Livré avec adhésif 3M

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Impédance (Z)	4 Ω
Technologie de transmission	filaire
Bande passante	fx-20000 Hz
Fréquence résonance (fs)	300 Hz
Puissance nominale (RMS)	20 W
Puissance musique (max)	40 W
Pression sonore nominale max.	pas d'information
Diamètre bobine	Ø 32 mm
Support bobine	Kapton
Dimensions	Ø 61 mm x 20 mm
Diamètre extérieur	Ø 61 mm
Largeur	61 mm
Hauteur	61 mm
Profondeur	20 mm
Couleur	noir/argent
Température fonc.	0-40 °C
Poids	0,129 kg
Unité d'emballage	1
Dimensions emballage (l x H x P)	0,08 x 0,033 x 0,08 m
Poids brut	0,144 kg
Poids net	0,129 kg