

Micro serre-tête back-électret, cardioïde, beige, mini XLR 3P

Référence : HSE-152/SK

Marque : Monacor



Description

Microphone serre-tête ultra-léger

Le HSE-150 maintenant en cardioïde. C'est ainsi que se complète la longue liste des caractéristiques du HSE-150 par un détail important : une grande sécurité anti-larsen. Même sur ce microphone, une capsule haute qualité back-électret délivre un son optimal. Le serre-tête extrêmement léger, quasiment invisible, ergonomique, fait du HSE-152 un outil de travail parfait pour les chanteurs.

Plage de transmission large bande

Grande sécurité anti-larsen

Grand confort d'écoute

Grande stabilité de positionnement

Bras de capsule orientable, réglable en longueur

Anneau d'étanchéité (protège la capsule de l'humidité)

Compatible avec tous les émetteurs de poche de la série TXS...HSE avec connexion mini XLR 3 pôles

Alimentation externe par exemple via les adaptateurs d'alimentation fantôme EMA-1, EMA-2, EMA-40 ou EMA-300P

Bonnnette de protection

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	back-électret
Bande passante audio	20-20000 Hz
Impédance nominale	1,5 kΩ
Sensibilité	1,8 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	DC 1,5-9 V
Température fonc.	0-40 °C
Poids	7 g
Branchements	mini XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,15 x 0,06 x 0,2 m
Poids brut	0,115 kg
Poids net	0,02 kg