

Micro serre-tête électret

Référence : HSE-72

Marque : Monacor



Description

Microphone serre-tête électret

Capsule micro back-électret

Cardioïde

Fiche mini XLR 3 pôles

Bras capsule col de cygne

Compatible avec les émetteurs de poche TXS-...HSE avec mini XLR 3 pôles

Alimentation externe par exemple via adaptateur alimentation fantôme EMA-1 ou EMA-300P

Bonnette micro

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Type	microphone serre-tête
Type transmission	filaire
Caractéristique	cardioïde
Système	back-électret
Bande passante audio	50-16000 Hz
Impédance nominale	2 kΩ
Sensibilité	5,6 mV/Pa
Pression sonore maximale	130 dB
Alimentation	DC 1,5-9 V
Température fonc.	0-40 °C
Poids	28 g
Branchements	mini XLR 3 pôles
Dimensions emballage (l x H x P)	0,065 x 0,16 x 0,155 m
Poids brut	0,107 kg
Poids net	0,03 kg